


		EWa-0/51425	OBUDOWA		1	ENTECH
Qpoz		APN-32-3N	Rozłącznik, In 32 A, Ue 230/400 V AC, 3+N-biegunow y		1	OEZ
		SV-LP-X400	Wyzw ałacz w zrostow y, 110-415 V AC		1	
OP	PO I 4 R 280V/12,5kA		Ochronnik przepięciow y z stykiem sygnalizacyjnm		1	KIWA
Fg		OPV/P10-3N	Rozłącznik bezpiecznikow y do w.kł.10x38, 4 biegunow y		1	OEZ
	PV10 10A gG		Wkładka topikow a cylindryczna 10x38, 10A, gG		3	OEZ
Fn		OPV/P10-1	Rozłącznik bezpiecznikow y do w.kł.10x38 1 biegunow y		1	OEZ
	PV10 6A gG		Wkładka topikow a cylindryczna 10x38, 6A, gG		1	OEZ
Spz, Shp, Sk3, Sk5, Sk7, Srt		MSK-10	Łącznik 1z		6	OEZ
KN	RSI-40-04-230		Stycznik, 40 A, Uc 230 V a.c., 4 styki rozw ierne		1	OEZ
KS7, KS5, KS3, Ko1	RSI-25-40-230		Stycznik, 25 A, Uc 230 V a.c., 4 styki zw ierne		4	OEZ
Kpz, Khp	RSI-20-20-230		Stycznik, 20 A, Uc 230 V a.c., 2 styki zw ierne		2	OEZ
Qn	LFE-25-2-030AC		In 25 A, Ue 230 V a.c., Icn 30 mA, typ A, 2-biegunow y		1	OEZ
	PS-LT-1100		Styki pomocnicze		1	OEZ
Qo1, Qo2	OLE-6C-1N-030AC		Wyłącznik, In 6 A, Ue 230 V, charakterystyka C, Icn 30 mA, typ AC, 1+N-biegun		2	OEZ
	PS-LV-1100-K		Styki pomocnicze		2	OEZ
Fzz	LTP-2C-2		Wyłącznik instalacyjny, In 2 A, Ue 230 V a.c., 48 V d.c., charakterystyka C, 2-biegun, Icn 6 kA		1	OEZ
F3f, F3t, F3g, Fpz	LTP-2C-1		Wyłącznik instalacyjny, In 2 A, Ue 230/400 V a.c, charakterystyka C		4	OEZ
	PS-LT-1100		Styki pomocnicze		4	OEZ
F7f, F7t, F7g	LTP-6C-1		Wyłącznik instalacyjny, In 6 A, Ue 230/400 V a.c, charakterystyka C		3	OEZ
	PS-LT-1100		Styki pomocnicze		3	OEZ
Fhn, Fhg, F5f, F5t, F5g	LPE-4C-1		Wyłącznik instalacyjny, In 6 A, Ue 230/400 V a.c, charakterystyka C		5	OEZ
	PS-LT-1100		Styki pomocnicze		5	OEZ
F1, F2, F3	LTS-6B-1		Wyłącznik instalacyjny, In 6A, Ue 230/400 V a.c, charakterystyka B		3	OEZ
F4, F5, F6	LTS-0,5B-1		Wyłącznik instalacyjny, In 0,5 A, Ue 230/400 V a.c, charakterystyka B		3	OEZ
K1, K2	RPR-16-001-X230-SC		Przełącznik pomocniczy		2	OEZ
S2	S10 JPU 1101 A4		Łącznik 10 A w obudow ie IP65.		1	PROMET
S5	MST-22		Przycisk		1	PROMET
Z	ZL-30-12		Zasilacz 230 V AC/12 V DC, 30VA		1	F&F
T1	RT-826		Regulator termiczny z sondą KTY81-210		1	F&F
Kf	CZF-312		Przełącznik kontroli faz		1	F&F
PF	PF-431		Przełącznik faz		1	F&F
PZ	AZ-112		Przełącznik zmierzchow y		1	F&F
Ppoz	PBM2X		Przycisk pożarow y ze stykiem normalnie otw artym, czerw ony.		1	PROMET
Tr	ET10-1,6		Transformator. Uzwojenie pierwotne 230 V 50 Hz. Pierwsze uzwojenie wtórne - 107V +/- 2.5%, P=140W. Drugie uzwojenie wtórne - 96V +/-2,5%, P=40W.		1	ELHAND
Symbol	Typ		Opis		L. szt.	Producent

UWAGI I ZALECENIA:

1. Przekroje przewodów:
 - sterownicze; 1mm²
 - prądowe; 2,5mm²
 - prądowe zbiorcze; 4mm²
2. Barwa izolacji:
 - ochronne (uziemiające); żółto-zielone
 - neutralne; niebieskie
 - gorące; czarna lub szara ale jednolita
3. Wielkość złączek liniowych
 - listwa Xz; do 25mm²
 - listwa Xo; do 10mm²
 - listwa Xi; do 4mm²
 - listwa Xr; do 2,5mm²
4. Oznaczenia listw zaciskowych:
 - Xz; listwa zasilania
 - Xo; listwa wyjściowa
 - Xi; listwa ogólna
 - Xs; listwa obwodów sterowania
5. Oznaczenia listw zaciskowych zewnętrznych:
 - Xd; listwa tablicy dyspozycyjnej TD
 - Xr; listwa sterowania rozdzielniczy RRC

	
USŁUGI PROJEKTOWE I GEODEZYJNE "KOTA" mgr inż. MACIEJ WRONA ul. Stoleczna 18, 55-533 Mysłakowice • tel.: 796 953 796 • e-mail: kotauslugi@gmail.com	
jednostka projektowa:	USŁUGI PROJEKTOWE I GEODEZYJNE "KOTA" mgr inż. MACIEJ WRONA ul. Stoleczna 18, 55-533 Mysłakowice
inwestor:	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W AUGUSTOWIE ul. Szpilana 12, 16-300 Augustów
lokalizacja:	woj. podlaskie, powiat augustowski, gmina / miasto: AUGUSTÓW Dz. Nr ew.: 65/1, 65/7, 65/9, 65/10
temat:	BUDOWA CAŁODOBOWEGO ŁADOWISKA DLA ŚMIGŁOWCÓW RATUNKOWYCH LOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO NA POTRZEBY SPZOZ W AUGUSTOWIE
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	
elektryk:	nr uprawnień: podpis:
projektant: uprawnienia w specj. inst. elektrycznych bez ograniczeń	UAN V/41/3/381/88
temat rysunku: SCHEMAT STRUKTURALNY RODZIELNICZY OŚWIELENI NAWIGACYJNEGO ŁADOWISKA HON 400/230V	stadium: branża: INST. ELEKTR. data: nr rysunku: IE-03 nr arkusza: 1 z 8